

VYBO Electric a.s.								
Dátový list			č.					
Trojfázový asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko			Rozmerový výkres č.					
Zákazník								
Referencia klienta								
Typ			H27R-3554-6 400KW 6000V 50HZ					
Značka			VYBO Electric					
Všeobecné dáta			Podmienky prostredia					
Typ:		H27R 3554-6		Okolité teplota:				
Veľkosť rámu:		355 mm		-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)				
Elektrické dáta			Mechanické dáta					
Výkon:		400 kW		Izolačná trieda:				
Menovitý prúd:		47,6 A		F				
Menovité otáčky:		990 rpm		Nárast teploty:				
Frekvencia:		50 Hz		B				
Počet pólov:		6 P		Spôsob montáže:				
Menovité napätie:		6000 V		IM B3 (iné dizajny na vyžiadanie)				
Menovitý krútiaci moment:		3859 Nm		Prevádzkový režim:				
Zapojenie:		Y		S1 (S2, S3, S4 – S9 voliteľné)				
Mmax/Mn:		2,2		Stupeň krytia:				
Mst/Mn:		1,00		IP55				
Ist/In:		5,6		Spôsob chladenia:				
Zotrvačnosť rotora:		16 kg/m2		IC611 (Na vyžiadanie IC616, IC666)				
Zotrvačnosť zaťaženia:		688 kg/m2		Hmotnosť:				
				2665 kg				
				Vibrácie:				
				2.8 mm/s				
				Smer otáčania:				
				Oba				
				Štartovacia metóda:				
				DOL, VFD, Softštartér				
				Typ zaťaženia:				
				Parabolická alebo lineárna krivka				
				Farba:				
				RAL7030				
				Odtieň farby:				
				Lesklý				
				Klietka rotora:				
				Medená pásovina				
				Typ svorkovej skrinky:				
				VYBO CB1-HV				
Výkonnosť			Ložiskové údaje					
Výstup:		100%		DE NDE				
Efektivita (%):		94,5		Ložisko:				
Účinník:		0,86		6322-C3 6322-C3				
				Mazivo:				
				Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)				
Príslušenstvo								
6 x PT100 vo vinutí								
1 x PT100 v NDE ložisku								
1 x PT100 v DE ložisku								
Antikondenzačný ohrievač 230V								
3 x PTC termistor								
Normy								
Špecifikácia:		IEC60034-1						
Test:		IEC60034-2						
Hlučnosť:		IEC60034-9						
Vibrácie:		IEC60034-14						
Vydanie								
Vypracoval		Skontroloval					Dátum	
Poznámky			Vypracoval					
Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.			Skontroloval					
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.			Dátum					